



# Távirányító feltanítása BxB sorompókra

A sorompók gyári távirányítója fix kódolású, ezért amennyiben biztonságosabb módszert szeretnének, úgy válasszanak ugró-kódos adó-vevő szettjeink közül. (AJ-84, ACS-xxx)

A távirányító feltanításának két módszere lehetséges, a másodikat angolul megtalálja a termék csomagolásában, az user manual 8-9. oldalán.

## Távirányító feltanítás:

Az eszköz még nincs áram alá helyezve.

- 1) Feltanítani kívánt távirányítón nyomja le a STOP gombot.
- 2) Kapcsolja fel a kismegszakítót.
- 3) Kb 6 másodperc után engedje el a STOP gombot.
- 4) Kapcsolja le a kismegszakítót.
- 5) A feltanítás sikeres.

A sorompókra maximum 40 távirányító tanítható fel.



## Összes távirányító törlése:

Az eszköz feszültség alá van helyezve.

- 1) Vegye le a sorompó test külső oldalán található vevő burkolatát.
- 2) Az ott található NYÁK-on van 2 db forrasztási pont (jumper helye).
- 3) Zárja rövidre a két forrasztási pontot amíg a LED világít.
- 4) Miután kialudt a LED az összes távirányító adó törlésre kerül a vevő memóriájából.

