



YGY-12-10

Kapcsolóüzemű tápegység

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

YGY-12-10
Kapcsolóüzemű tápegység
ADATLAP

Kép



Leírás

Az YGY-12-10 egy nagy méretű kapcsolóüzemű tápegység. Könnyű, szerelhető fém házban van. Az eszköz kimeneti feszültsége potencióméterrel állítható, 2 kimenettel rendelkezik. A tápegység rövidzárvédelemmel van ellátva. A tápegység kimeneti feszültsége mindig stabil, így alkalmas olyan helyekre is, ahol változó terhelés mellett is állandó feszültségre van szükség.

FIGYELEM! Az eszközt be kell kötni hálózati feszültségre, szerelése szakértelmet igényel.

Tulajdonságok

- Bemenet: Földelt, C típusú "Europlug" csatlakozóra szükség van.
- Kimenet: 2 db +V és GND köthető be
- Burkolat: Szerelhető fém ház
- Visszajelzés: Zöld LED

Specifikáció

- Bemenet: 200-240V ~50Hz
- Kimenet: 12V DC 10A (kimeneti feszültség állítható)
- Adapter mérete: 198x98x42 mm
- Súly: 0,5 kg

Bekötés, kimenet beállítás

A tápegység bemenetén 3 lábat talál, az első kettő a hálózati feszültség 2 vezetékéhez, a harmadik a védőföldhöz. Kimenetén 2 db. COM (GND) és 2 db. +V kimenetet talál. A feszültség a +V és a COM között van.

A feszültség értéke a sorkapocs jobb oldalán található +V ADJ feliratú potencióméter segítségével állítható 12,25 V és 14,25 V között.

